

CADENAS ABIOLock



ABIOVA

www.abiolock.fr

V1.0

Nous vous remercions de votre confiance.

Les serrures PS de la gamme ABIOLock vous permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards.

Votre solution est composée :

D'un CADENAS ABIOLock

De la pile (Réf :3050)

D'un badge Administrateur

De deux badges utilisateurs au format porte-clés (Réf. :
PORTECLEFS125)

Dimensions

Diamètre : 71 mm

Hauteur : 110mm

Epaisseur : 24mm

Caractéristiques

Capacité mémoire : 49 Badges ou porte-clés

Autonomie : 20.000 ouvertures approx.


Modèles :

PAD-125 : Compatible avec les badges de fréquence 125 Khz.

- Réf. :PORTECLEFS125
Format porte-clefs



- **Réf.** : BADGES125
Format carte de crédit




PAD-13 : Compatible avec les badges de fréquence 13,56MhZ (Mifare ; DesFire)

- Réf. : PORTECLEFSMIFARE
Format porte-clefs



- **Réf.** : BADGESMIFARE
Format carte de crédit.



Vous pouvez commander des badges supplémentaires sur www.biocard.fr

Activation de la pile

Retirez la languette en plastique pour activer la pile et le fonctionnement de votre cadenas Abiolock.

Informations :

Le cadenas vérifie la batterie au moment de l'ouverture. Si la batterie est faible, la serrure reste ouverte et émet un bip sonore. La batterie doit être remplacée immédiatement.

Enregistrement d'un badge utilisateur

- 1 Présentez le badge administrateur devant le cadenas : Il émet des bips courts et rapides,
- 2 Présentez le nouveau badge, ou porte-clefs utilisateur à enregistrer,
- 3 Le cadenas émet un double bip de confirmation.

Effacement d'un badge utilisateur

- 1 Présentez le badge administrateur devant le cadenas : il émet des BIP courts et rapides,
- 2 Présentez le badge, ou porte-clefs utilisateur à effacer,
- 3 Le cadenas émet trois bips de confirmation.

Effacement de tous les utilisateurs

- 1 Présentez le badge administrateur devant le cadenas : il émet des bips courts,
- 2, Laissez le badge administrateur devant le cadenas jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.

Distance minimum entre deux cadenas 10cm minimum



Ne pas retirer la languette de désactivation des piles
pour le stockage et le transport

Recycler les serrures et piles dans conteneurs
adéquates





Z.A. les rives de Seine

10 Quai de la borde

Bâtiment B3

91130 Ris Orangis

Tél : +33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com

www.abiolock.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en
Europe

Distributeur PS LOCK